

AMACOM®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AMC 70

Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz zachowanie jej na przyszłość!

Model posiada następujące funkcje:

1. Identyfikacja numeru przychodzącego w systemie FSK\DTMF
2. Wyświetlanie numeru przychodzącego, daty, czasu rozmowy, powtarzanie numeru, wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących.
3. Pamięć 36 numerów przychodzących i 10 wychodzących.
4. 4 stopniowa regulacja głośności
5. 5 stopniowa regulacja kontrastu wyświetlacza
6. Funkcja PAUSY
7. Funkcja TONE\PULSE
8. Muzyka w zawieszaniu
9. Funkcja oddzwania
10. Funkcja REDIAL
11. Zegar

W zestawie powinny się znajdować:

1. Baza
2. Słuchawka
3. Przewód słuchawkowy
4. Przewód telefoniczny
5. Instrukcja obsługi

Instalacja baterii:

1. Zdejmij pokrywę na baterie na odwrocie telefonu.
2. Włóż baterie w sposób odpowiadający biegunom (+,-) narysowanym na telefonie.
3. Zamknij pokrywę baterii:
 - Zainstaluj alkaliczne baterie
 - Jeżeli baterie nie będą znajdowały się w bazie funkcja identyfikacji oraz programowanie telefonu nie będą aktywne.
 - Jeżeli baterie nie będą znajdowały się w bazie, telefon będzie posiadał tylko podstawowe funkcje.

Funkcja identyfikacji rozmówcy.

Telefon posiada funkcję automatycznego ustawiania systemu identyfikacji rozmówcy. Ustawia w systemie DTMF lub FSK.

Ustawienia telefonu

Naciśnij SET by rozpocząć ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1. Przez ponowne naciśnięcie klawisza SET, aparat wyświetli parametry do ustawienia. Naciśnij DEL by wyjść z ustawień i wybrać inną opcję.

Po naciśnięciu raz klawisza SET używaj klawiszy ← lub → do wybrania jednej z 8 opcji ustawień i naciśnij SET by zatwierdzić.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się:

SET 1 (ustawienia daty i czasu)

Przez jedno naciśnięcie (SET) ustawiasz rok naciskając odpowiednio przycisk UP i DOWN, naciskając kolejny raz SET przechodzisz do następnych opcji: Występować one będą w następującej kolejności:

ROK→12\24H→MIESIĄC→DZIEŃ→GODZINA→MINUTY

SET 2 (ustawienie kodu) A CODE

Funkcja nie jest dostępna u polskich operatorów telekomunikacji!

SET 3 (ustawienie kodu) P CODE

Funkcja nie jest dostępna u polskich operatorów telekomunikacji!

SET 4 (auto IP)

Funkcja nie jest dostępna u polskich operatorów telekomunikacji!

SET 5 (ustawienie funkcji FLASH)

Podstawowym ustawieniem funkcji FLASH jest 600ms, można jednak ustawić czas FLASH w 4 pozycjach:

1000ms, 600ms, 300ms, 100ms.

Naciskając odpowiednio przycisk ← i → ustawiasz odpowiedni wariant opcji FLASH

SET 6 (ustawienie pulse\tone).

W tym ustawieniu możesz ustawić telefon w systemie PULSE oraz TONE za pomocą klawisza SET oraz strzałek.

SET 7 (ustawienie alarmu)

Aparat ma możliwość ustawienia 3 alarmów. Po wejściu w opcję SET 1 klawiszami UP i DOWN wybieram odpowiedni alarm zatwierdzając klawiszem SET. Następnie ustawiamy pozycję ON lub OFF w zależności czy chcemy by był on włączony(ON) lub wyłączony(OFF) a następnie ustawiamy godzinę alarmu

SET 8 (Speech)

Funkcja nie jest dostępna u polskich operatorów telekomunikacji!

Wybór systemu FSK i DTMF.

Telefon ma wbudowaną funkcję automatycznego wyboru systemu identyfikacji rozmówcy. Samoczynnie wybiera odpowiedni system FSK lub DTMF.

Wyświetlanie i kasowanie numerów wychodzących.

1. Przez naciśnięcie klawisza CHECK na wyświetlaczu pojawiają się numery wychodzące.
2. Przez naciśnięcie klawisza CHECK a następnie UP lub DOWN mamy przegląd wszystkich numerów wychodzących.
3. Przez naciśnięcie klawisza DEL kasujemy wybrany numer.
4. Przez dłuższe naciśnięcie klawisza DEL (2 sek.), kasujemy wszystkie numery wychodzące.

Funkcja oddzwaniania.

Podczas gdy słuchawka leży na bazie, naciskając klawisz UP lub DOWN widzimy numery przychodzące. Przy wybranym numerze z tej listy naciskając klawisz REDIAL dzwoniemy pod ten numer.

Funkcja REDIAL.

Przez naciśnięcie klawisza REDIAL zostanie wybrany ostatni numer wybierany.

Funkcja PAUSY

Podczas rozmowy naciśnięcie klawisza PAUSE spowoduje zatrzymanie rozmowy.

Funkcja muzyki w zawieszeniu.

Podczas gdy słuchawka jest podniesiona z bazy (w trakcie rozmowy) naciskając klawisz HOLD zawieszamy aktualną rozmowę słysząc w tle muzykę. Ponowne naciśnięcie klawisza HOLD powodują powrót do rozmowy.

Funkcja FLASH.

Po podniesieniu słuchawki podczas rozmowy naciskając klawisz FLASH można przełączyć rozmowę na inny aparat telefoniczny, który podłączony jest do tej samej centrali telefonicznej.

Funkcja głośności dzwonka oraz systemu SP – PHONE

Za pomocą pokrętki znajdującego się pod wyświetlaczem można ustawić głośność. LOW oznacza cicho a HIGH głośno.

Wybór dzwonka

Klawisz o nazwie RINGER służy do wyboru 12 melodii polifonicznych dzwonka.

Ustawianie kontrastu wyświetlacza.

Za pomocą klawisza na bazie o nazwie LCD możemy ustawić kontrast wyświetlacza w 4 pozycjach.

Rozwiązywanie problemów.

Problem	Rozwiązanie
Baza nie działa	Sprawdź ustawienia bazy Wymień baterie i skonfiguruj ustawienia bazy
Brak sygnału bazy	Ustawienie dzwonka może być ustawione na OFF, ustaw na HIGH lub LOW Wtyczka kabla telefonicznego może być nie właściwie włożona.
Nie można wybierać numeru	Sprawdź czy zwolniona jest blokada kluczyka
Nie można zapisać numeru telefonu w pamięci	Sprawdź czy baterie są poprawnie zainstalowane w bazie oraz czy nie są rozładowane.
Nie można programować telefonu podczas wybierania numeru.	Programowanie jest nie możliwe, podczas gdy słuchawka jest odłączona Sprawdź czy baterie są odpowiednia zainstalowane w bazie i czy nie są rozładowane. Nie rób przerwy powyżej 30 sek. Podczas programowania.
Podczas programowania dzwoni telefon a dotychczasowe ustawienia się kasują.	Po odłożeniu słuchawki zacznij programowanie od nowa.
Na wyświetlaczu nie pojawia się numer dzwoniącego.	Brak funkcji identyfikacji rozmówcy na twojej linii telefonicznej.
Zaprogramowane ustawienia kasują się.	Podczas wymiany baterii na nowe zaprogramowane ustawienia mogą się skasować, zaleca się ponowne programowanie po wymianie baterii.

Ważne informacje.

Środowisko:

- Nie należy używać telefonu w pobliżu wody.
- Urządzenie należy umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy również umieszczać w pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 40°C.

Rozmieszczenie:

- Nie kłaść na bazie żadnych metalowych urządzeń
- Umieszczać z dala od urządzeń elektrycznych tj.: radia, telewizory, komputery.
- Umieszczać w łatwo dostępnych miejscach.

Ostrzeżenie.

CHRONIC PRZED OGNIEM ORAZ WILGOCIĄ.

JEŻELI WYSTĄPI JAKIKOLWIEK PROBLEM, ROZŁĄCZYĆ BAZĘ OD LINI TELEFONICZNEJ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OPERATOREM, JEŻELI PROBLEM BĘDZIE WYNIKAŁ Z USZKODZENIA TELEFONU ZKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Zalecane używanie baterii alkalicznych.
- Nie wolno jednocześnie używać starych i nowych baterii.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, gdyż grozi to wybuchem.
- Należy sprawdzić lokalne zalecenia odnośnie likwidacji zużytych materiałów i zastosować się do nich.
- Nie wolno otwierać ani uszkadzać baterii. Uwolniony elektrolit z baterii powoduje korozję i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu lub skóry. Elektrolit może być toksyczny po dostaniu się do przewodu pokarmowego.
- Należy ostrożnie obchodzić się z bateriami.
- Nie należy dopuścić do kontaktu baterii z materiałami przewodzącymi prąd, tj. pierścionki, bransoletki i klucze.
- Chronić baterie przed wilgocią.



KARTA GWARANCYJNA

Nabywca

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-70

o numerze fabrycznym

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:
 - a. kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
 - b. dowodem zakupu,
 - c. oryginalnym opakowaniem,do sprzedawcy na koszt własny.
2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:
 - a. nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
 - b. na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
 - c. eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.
4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:
 - a. zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
 - b. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
 - c. kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
 - d. uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznajomości instrukcji obsługi,
 - e. uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.
5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.
6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczętka i podpis

.....

.....

ADNOTACJE O NAPRAWACH:



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 70 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:

- wyladowania elektrostatyczne
- pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
- zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radiowej
- serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
- udary
- pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

Badania oparto na dokumencie:

- PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)
- PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-3:2003 (U)
- PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003

Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:

- Dyrektywa RTTE 1999/5/EC
- Dyrektywa EMC 89/336/EEC



Romuald Burczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romuald Burczyński'.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.