

Instrukcja obsługi aparatu AMACOM AMC-25

DZIAŁANIE I OBSŁUGA TELEFONU

1. Wykonywanie połączenia telefonicznego

- Podnieś słuchawkę aby uzyskać sygnał centrali
- Wprowadź pożądaną numer telefonu

2. Wstępny wybór numeru

- Najpierw wprowadź pożądaną numer telefonu (maksymalnie 32 cyfry)
- Podnieś słuchawkę ; wprowadzony numer zostanie wybrany automatycznie

Uwaga: Za pomocą klawisza [DEL/SET] można zmienić lub skasować numer w czasie wprowadzania pożądanego numeru telefonu.

3. Ponowne wybranie ostatniego numeru rozmowy wychodzącej (Redial)

- Podnieś słuchawkę .
- Naciśnij klawisz [RD] aby wybrać ostatni numer rozmowy wychodzącej

4. Rozmowy przychodzące: przeglądanie, kasowanie i oddzwanianie

- Kiedy słuchawka znajduje się na telefonie (jest odłożona), naciśnij [UP ▲] lub [DOWN ▼] aby przejrzeć rejestr rozmów przychodzących (maksymalnie 90 zapisów)
- Kiedy przeglądasz numery telefonów, jednokrotne naciśnięcie [BACK] spowoduje wybranie wyświetlanego numeru. Dwukrotne naciśnięcie [BACK] spowoduje wybranie numeru z dodaniem '0' jako pierwszej cyfry. (Przykładowo, wyświetlany numer to 2128 1234. Po dwukrotnym naciśnięciu [BACK] nastąpi automatycznie wybranie numeru '02128 1234')
- Kiedy użytkownik chce skasować numer telefonu wyświetlany na wyświetlaczu, należy w tym celu nacisnąć klawisz [DEL/SET]; naciśnięcie klawisza [DEL/SET] przez 3 sekundy kasuje wszystkie rozmowy przychodzące

5. Rozmowy wychodzące: przeglądanie, oddzwanianie, kasowanie

- Kiedy słuchawka jest odłożona, naciśnij klawisz [OUT] aby przejrzeć ostatnie rozmowy wychodzące (maksymalnie 8 zapisów)
- Kiedy użytkownik chce wybrać numer wyświetlany na wyświetlaczu, należy w celu wybrania numeru nacisnąć klawisz [BACK] albo po prostu podnieść słuchawkę
- Kiedy użytkownik chce skasować numer telefonu wyświetlany na wyświetlaczu, należy w tym celu nacisnąć klawisz [DEL/SET]; naciśnięcie klawisza [DEL/SET] przez 3 sekundy kasuje wszystkie rozmowy wychodzące

6. Funkcja wyciszenia (Mute)

- W czasie rozmowy naciśnij i przytrzymaj klawisz [T/P/MUTE] aby tymczasowo zapobiec temu, by osoba dzwoniąca słyszała twoją rozmowę
- Naciśnij ponownie klawisz [T/P/MUTE] aby ponownie podjąć rozmowę

7. Ustawianie daty

- Przy odłożonej słuchawce naciśnij: back —> back —> klawiszami up/down ustaw rok —> zatwierdź klawiszem back.
- Następnie analogicznie ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty.

WAŻNE UWAGI:

Aby korzystać z identyfikacji dzwoniącego (CALLER ID) musisz mieć w swojej firmie telefonicznej ustawioną (wykupioną) usługę identyfikacji dzwoniącego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Telefon ten jest urządzeniem elektrycznym i może stanowić zagrożenie jeśli zostanie zanurzony w wodzie. Jeśli telefon przypadkowo wpadnie do wody, najpierw należy odłączyć go od gniazdka ściennego, a następnie wyjąć z wody.
- Telefon powinien być suchy i nie należy używać go w miejscach wilgotnych, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, wanny w pralni lub basenu. Nie należy narażać go na działanie deszczu.
- Przed czyszczeniem telefonu wilgotną ściereczką należy odłączyć go od gniazdka ściennego; prosimy nie używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
- Nie wolno korzystać z telefonu w celu zgłoszenia wycieku gazu w miejscu, gdzie występuje gaz. Należy natychmiast oddalić się od tego miejsca i przeprowadzić alarmową rozmowę telefoniczną z bezpiecznego miejsca.
- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie. Należy chronić go przed upadkiem.
- Telefon należy chronić przed zabrudzeniem i kurzem.
- Należy stosować właściwe baterie zasilające, wskazane w instrukcji obsługi. Nie należy baterii wrzucać do ognia ponieważ może to spowodować ich eksplozję.
- Nie należy modyfikować lub manipulować przy wewnętrznych elementach aparatu. Niewłaściwe postępowanie może spowodować uszkodzenia i być niebezpieczne.



KARTA GWARANCYJNA

Nabywca

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-25

o numerze fabrycznym

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:

- a. kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
- b. dowodem zakupu,
- c. oryginalnym opakowaniem,

do sprzedawcy na koszt własny.

2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:

1. nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
2. na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
3. eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.

4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:

- a. zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
- b. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
- c. kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
- d. uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznanomości instrukcji obsługi,
- e. uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.

5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.

6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

7. W kwestiach niuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczętka i podpis

.....

.....

ADNOTACJE O NAPRAWACH:



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 25 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:

- wyładowania elektrostatyczne
- pole elektromagnetyczne o częstotliwości radjowej
- zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radjowej
- serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
- udary
- pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

Badania oparto na dokumencie:

- PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)
- PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-3:2003 (U)
- PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003

Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:

- Dyrektywa RTTE 1999/5/EC
- Dyrektywa EMC 89/336/EEC



Romuald Burczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romuald Burczyński', located below the printed name.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.